

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

RADIOS PORTÁTILES PTT PRO - COMERCIALES



PRO1000

Radio de 2 Vias marca PTT PRO



- Opera bandas UHF (400-470mhz)
- Compatible con otras marcas
- 16 canales preprogramados para su configuración
- Batería de 1500mAh para jornadas de 6 a 8 horas
- Función VOX
- Hazlo compatible con otras marcas programando con cable PROCP

INCLUYE

- Radio • Batería • Cargador de escritorio
- Antena • Clip de cinturón • Correa de mano
- Manual de usuario • Accesorio de audio tipo orejera.

Comunícate de forma efectiva con tu equipo de trabajo, ideal para Hotelería, restaurantes, almacenes, etc gracias a su potencia de 2 Watts tiene el alcance ideal para el sector turístico con fácil manejo y operación. Tiene 16 canales preconfigurados y programables en banda UHF por lo que lo hace totalmente compatible con cualquier equipo de radiocomunicación profesional y evita cualquier interferencia de otros radios. El equipo puede ser cargado con cargador micro USB de celular, ya sea de pared o vehicular.

PRO1000



GENERAL

Rango de Frecuencia	400-470MHZ
Capacidad de canales	16
Espacio de Canales	25.0kHz / 12.5 kHz
Estabilidad de frecuencia	± 1.5 ppm
Antena	-20°C ~ +60°C
Voltaje de operación	50Ω
Modo de Operación	3.7V
Dimensión (WxHxD)	118*55*34mm
Peso con batería y antena	252g
Batería	1500mAh (Lithium ion battery)

TX

Poder de transmisión	≤ 2 W
Modo de modulación	16KΦF3E / 8KΦF3E
Límite de modulación	≤ 5 kHz / ± 2.5 kHz
Distorsión FM	$\leq 5\%$
FM	-45dB / -35dB
Potencia de canal adyacente	-65dB / -55dB
Extraviada & Armonía	≤ -36 dB

RX

Sensibilidad de recepción	0.15μv / 0.18μv
Canal adyacente selectivo	65dB / 55dB
Rechazo de intermodulación	55dB
Respuesta espuria	≥ 60 dB
Relación Señal/Ruido	40dB / 35dB
Potencia de salida de audio nominal	≥ 600 mW
Distorsión de audio nominal	$\leq 5\%$